



توضیحات :

- نشی سایز هنت استاندارد استفاده شود.
- سوراخها باید در وسط لبه نشیبا باشد.
- کلبه اندازه ها به میلیمتر می باشد.

| | | |
|---|---|---|
| عنوان ثبت : قطعات مختلف | |  <p>مرکز ملی استاندارد و تنظیمات فنی ایران</p> |
| نقشه ثبت : 1 | تعداد ثبت : 1 | |
| نقشه ویرایش : 1 | تاریخ ویرایش : 1397/08/22 | <p>کراس آرم 120 سانتیمتری</p> |
|  |  |  |

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)



«مطرح الزامات (مشخصات فنی امپلاری) کابلهای شبکه توزیع»

| نوع کالا: کراس آرم فلزی ۱۲۰ سانتیمتری | | تاریخ آخرین ویرایش: ۰۱/۰۸/۲۳ | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| کد کالا: | | | |
| استاندارد مورد استفاده: | | | |
| ردیف | شرح مشخصات | واحد | مقدار مجاز |
| ۱ | جنس کراس آرم | | STTV فولاد |
| ۲ | مقطع نبشی | mm | A۰۰۰A۰۰۰A |
| ۳ | ضخامت نبشی در یک سوم از لبه | mm | A |
| ۴ | کیفیت سوراخ کاری و برش ها | - | - |
| ۵ | طول کراس آرم | Cm | ۱۱۹,۵-۱۲۱ |
| ۶ | ضخامت پوشش گالوانیزه گرم | میکرون | A۰ - ۱۲۰ |
| ۷ | وزن کراس آرم | Kg | ۱۱,۲-۱۲,۲ |
| ۸ | علامت اختصاری | | |
| ۹ | نحوه بسته بندی | | |
| | | | در وجه بیرونی لبه نبشی ۰ بین دو سوراخ ۱۲ و ۱۸ میلیمتری حک شود |
| | | | در بسته حداکثر ۱۰۰ تایی و تسمه کشی با تسمه عدل بندی فلزی بر روی پالت |

کمیته تدوین مشخصات فنی تجهیزات جدید

دفتر فنی - مهندسی

دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات شبکه

کارشناس مسئول استانداردها

تاریخ / / امضاء

تاریخ / / امضاء

تاریخ / / امضاء